

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL TELECOMANDO DI CONTROLLO CCT

Associazione rapida:

1. Accendere la lampada/e.
2. Entro 5 secondi dall'accensione di luce, premere 3 volte il pulsante ON/OFF (1)

La lampada emetterà 3 flash, ciò significa che l'associazione è andata a buon fine.

Dissociazione rapida:

1. Spegnerne la lampada/e dall'interruttore.
2. Tenere premuto il pulsante ON/OFF (1) e contemporaneamente riaccendere l'interruttore della luce.

La lampada emetterà 3 flash, ciò significa che la dissociazione è andata a buon fine.

Associazione per gruppi:

1. Installare le lampade che si desiderano per il primo gruppo (es. gruppo A) nel binario magnetico.
2. Entro 5 secondi dall'accensione di luci, premere 3 volte velocemente uno dei quattro gruppi (es. gruppo A).

Le lampade del gruppo emetteranno 3 flash, ciò significa che l'associazione è andata a buon fine.

Per associare il secondo gruppo:

1. Inserire le lampade che si desiderano per il secondo gruppo, nel binario magnetico.
2. Entro 5 secondi dall'accensione di luce, spegnere le lampade del gruppo associato precedentemente tramite il pulsante ON/OFF (1).
3. Premere 3 volte il pulsante di gruppo desiderato(es. gruppo B).

Le lampade emetteranno 3 flash, ciò significa che l'associazione per gruppo è andata a buon fine.

Ripetere la stessa procedura sopraindicata per associare gli altri gruppi.

Ogni gruppo di luce può essere associato al massimo 4 telecomandi.

Dissociazione per gruppi:

1. Spegnerne le lampade dall'interruttore.
2. Tenere premuto il pulsante del gruppo che si desidera per la dissociazione e contemporaneamente riaccendere l'interruttore della luce.

Le lampade emetteranno 3 flash, ciò significa che la dissociazione è andata a buon fine.

Ripetere la stessa procedura sopraindicata per dissociare gli altri gruppi.

